4. Electrical Parts List

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
P001		**ASSY PCB-MAIN;**	**RCA MODELS Only**
S.M.P.S PARTS			
BD1SS1	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD1SS3	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
C1SD12	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
C1SD13	2301-000383	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,5%,50V,TP,6x7x3.2mm	
C1SD16	2201-000129	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M	
C1SF03	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
C1SS04	2401-002036	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,5x11,2.5	
C1SS05	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS06	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
C1SS07	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS08	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C1SS10	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C1SS11	2301-000129	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
C1SS12	2401-000385	C-AL;10uF,20%,100V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS15	2401-003139	C-AL;1000uF,20%,25V,WT,TP,10*20,5mm	
C1SS16	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS17	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1SS18	2201-002044	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5	
CN01	3708-001085	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;40P,1.25MM,STRAIGH	
CN01B	3809-001565	FFC CABLE-FLAT;30V,80C,80mm,40P,1.25mm,U	
CN1SS1	AC39-00088A	LEAD CONNECTOR;SV-DVD7400,-,-,3PIN,110mm	
D1SF01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1SF02	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
D1SS05	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS07	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS08	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS10	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
D1SS11	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
D1SS13	0402-001194	DIODE-RECTIFIER;UG2D,200V,2A,-,TP	
IC1SS1	0604-001028	PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST	⚠
IC1SS2	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
IC1SS3	1203-002805	IC-PWM CONTROLLER;ICE2BS01,PDIP,8P,9.52X	
L1SS02	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS03	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS04	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS05	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
PT1SD1	AC26-00012E	TRANS SWITCHING;EER3531,SLV-V3700,-,220V	⚠
Q1SD11	0505-001729	FET-SILICON;SPA04N60C3,N,600V,4.5A,0.85O	
R1SD01	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SD02	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SD11	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD13	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD14	2001-000598	R-CARBON;3.3OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF01	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF02	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF03	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF05	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF06	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SF07	2003-000105	R-METAL OXIDE;0.33ohm,5%,2W,AD,TP,6x16mm	
R1SF15	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS03	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS04	2004-000869	R-METAL;3Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R1SS05	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SS06	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS07	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS08	2001-001006	R-CARBON;82OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
ZD1SS1	0403-000713	DIODE-ZENER;MTZJ20B,18.63-17.7V,500MW,DO	
ZD1SS2	0403-001318	DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500MW,DO	
ZD1SS3	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD1SS4	0403-000753	DIODE-ZENER;MTZJ27D,26.2-27.6V,500MW,DO-	
POWER DRIVER PARTS			
C1P102	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P103	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P104	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P105	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P106	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P107	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P108	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P110	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P111	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P112	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P113	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P114	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P115	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P116	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P21	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P22	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P23	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
D1P101	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P103	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P104	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P105	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P107	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P108	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P110	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P125	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P21	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
L1P101	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
Q1P101	0502-000416	TR-POWER;2SD1273P,NPN,2000mW,TO-220F,BK	
Q1P102	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P103	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P104	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P105	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P106	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P107	0502-000416	TR-POWER;2SD1273P,NPN,2000mW,TO-220F,BK	
Q1P108	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P109	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P110	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P111	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P21	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P22	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P23	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
R1P101	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P103	2001-000490	R-CARBON;200OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P105	2001-000405	R-CARBON;180OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P109	2001-000490	R-CARBON;200OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P110	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P111	2001-000062	R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P112	2001-000302	R-CARBON;10OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P21	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P22	2001-000111	R-CARBON;150OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
ZD1P01	0403-000390	DIODE-ZENER;UZP33B,31.4-34.6V,1000MW,DO-	
ZD1P02	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO-	
ZD1P03	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD1P04	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO-	
ZD1P05	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO-	
ZD1P06	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO-	
ZD1P21	0403-001140	DIODE-ZENER;RD10ESAB-T4,9.7-10.2V,400MW,	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
SYSTEM CONTROL/SERVO PARTS			
C601	2203-000609	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C602	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C603	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C605	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C606	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C607	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C608	2401-002259	C-AL;0.1F,+80-20%,5.5V,-,TP,12.5x11	
C610	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C618	2401-000360	C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5	
C619	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C623	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C624	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C625	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C626	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C627	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C632	2203-000802	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C633	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C635	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C636	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C637	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C638	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
C639	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C640	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C641	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C642	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
C645	2203-000361	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C646	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C651	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C652	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C659	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
C661	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C688	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C691	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C695	2203-000361	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C696	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
C697	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C698	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
CN603	3710-001146	CONNECTOR-SOCKET;20P,1R,1.5mm,ANGLE,SN	
CN604	3711-004833	CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,2R,2MM,STRAIGHT	
D603	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D620	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D688	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D692	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
IC601	AC09-00274A	IC MICOM;UPD78F4928GF-3BA,FRESH ROM,100	
IC604	AC14-12009W	IC-RESET;PST572K,TO-92,R59-1766 2.5V	
IC605	1103-001171	IC-EEPROM;24C161,2Kx8,DIP,8P,9.2x6.4mm,2	
IC608	1203-000515	IC-VOL. DETECTOR;7042,TO-92,3P,177MIL,PL	
IC6E1	AC14-12009E	IC;HCF4094BE/TC4094BP,DIP,LOGIC	
J602	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J604	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J605	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J606	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J607	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
L603	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L605	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
LD601	0601-000517	LED-IR;RECTANGULA,4x6.0mm,75mW,6V,950	
LD601A	AC61-21009A	HOLDER-LED;X-9,POM(M90-44),-,-,-,BLK,-	
PT601	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
PT602	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
Q601	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q602	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R605A	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R608	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R609	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R610	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R612	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R613	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R614	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R615	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R617	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R620	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R621	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R630A	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R631	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R640	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R641	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R642	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R644	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R647	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R651	2007-000001	R-CHIP;68Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R652	2007-000658	R-CHIP;27ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R657	2007-000001	R-CHIP;68Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R660	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R661	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R666	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R667	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R668	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R669	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R670	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R671	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R672	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R673	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R674	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R675	2001-000032	R-CARBON;180OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R676	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R677	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R678	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R679	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R682	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R685	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R688	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R691	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R693	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R694	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R698	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
S602	0603-001011	PHOTO TR;NPN,35V,6V,50mA,75mW,BK	
S602A	AC61-00229A	HOLDER-SENSOR;SCORPIO2,POM,-,-,-,BLACK,-	
SW601	AC34-20100A	SWITCH-MODE;-,-,X-9,-	
SW602	AC34-20100B	SWITCH-REC;-,-,X-9,-	
W680	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
XT601	2801-003318	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,28-AAP,12.5	
XT602	2801-003139	CRYSTAL-UNIT;8MHz,50ppm,28-AAA,22pF,80oh	
AUDIO/VIDEO PARTS			
C315	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C317	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C318	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C319	2203-000844	C-CER,CHIP;39nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C320	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C321	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C322	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C324	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C325	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C326	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C327	2202-000720	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;8.2nF,20%,16V,Y5R,TP	
C328	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C329	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C330	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C331	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	Australia Only

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C333	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C335	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
C336	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C337	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
C338	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C339	2401-000426	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5	
C340	2401-001226	C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm	
C341	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C342	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C343	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C344	2203-000321	C-CER,CHIP;0.12nF,5%,50V,SL,TP,2012	
C345	2203-000595	C-CER,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C347	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C348	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C349	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C350	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C351	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C352	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C353	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C354	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C355	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C372	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C380	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C384	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C385	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C393	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C395	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C397	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
C3A01	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C3A02	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3A08	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A09	2203-001105	C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A10	2203-001214	C-CER,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C3A11	2301-000180	C-FILM,LEAD-PEF;18nF,0.05,100V,TP,7.2x4.	
C3A12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A14	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3A15	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A16	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C3A17	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A18	2203-001128	C-CER,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A21	2203-000170	C-CER,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A23	2401-002069	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
C3A24	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A29	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A30	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A40	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A41	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3D01	2301-000224	C-FILM,LEAD-PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x1	
C3D02	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3D03	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3D04	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3Q1	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3Q2	2203-000818	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3Q3	2203-001088	C-CER,CHIP;0.005nF,0.25pF,50V,NP0,TP,201	
C3Q4	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
CN301	3708-000391	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;10P,1.25MM,STRAIGH	
CN3A01	3708-001165	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25MM,STRAIGHT	
CN3A02	3710-001648	CONNECTOR-SOCKET;2P,1R,2.5mm,STRAIGHT,SN	
CN3A1S	3809-001206	CABLE-FLAT;30V,-20to+80C,140mm,6P,1.25mm	
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D302	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
FL3A01	2702-000166	INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6.0x6.4mm	
FL3D01	2702-000166	INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6.0x6.4mm	
IC301	1204-002141	IC-VIDEO PROCESS;LA71730EM-MPB-E,QFP,100	
	1204-002140	IC-VIDEO PROCESS;LA71750EM-MPB-E,QFP,100	NT4.43 Only
L302	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L303	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L370	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L3A01	2702-000120	INDUCTOR-RADIAL;15000uH,5%,6.2x7.4mm	
L3A02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L3A03	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L3A50	2702-000119	INDUCTOR-RADIAL;150uH,5%,6.0x6.4mm	
L3D01	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L3Q1	2701-000206	INDUCTOR-AXIAL;56uH,5%,2434	
L3Q2	2701-000131	INDUCTOR-AXIAL;15uH,5%,2534	
Q302	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q350	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A01	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3A02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A03	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A04	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A05	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A06	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3D01	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3D02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3D07	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q3Q1	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q2	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q3	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q4	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q5	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q3Q6	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q3Q7	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R315	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R316	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R320	2001-000411	R-CARBON;18KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R321	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R322	2001-000411	R-CARBON;18KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R323	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R324	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R325	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R326	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R327	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R328	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R329	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R330	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R331	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R333	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R334	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R335	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R350	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R360	2007-001195	R-CHIP;820Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R370	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R372	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R373	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R374	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R380	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A01	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A04	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A05	2007-000615	R-CHIP;24Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A06	2007-000449	R-CHIP;180ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A07	2007-000757	R-CHIP;330Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A08	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A09	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A11	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A12	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A13	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A14	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A16	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A17	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A18	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A23	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R3A24	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A25	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A26	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A28	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A50	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A51	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A60	2001-000605	R-CARBON;3.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3D01	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D02	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D03	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D04	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q1	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q12	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q2	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q3	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q4	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q5	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q6	2007-000258	R-CHIP;1.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q7	2007-000844	R-CHIP;3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q8	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q9	2007-001155	R-CHIP;750ohm,5%,1/8W,TP,2012	
W112	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
XT301	2801-001397	CRYSTAL-UNIT;4.433619MHz,20ppm,28-AAA,S,	
XT302	2801-003610	CRYSTAL-UNIT;3.579545MHz,8ppm,28-AAA,S,1	Not used NT4.43
TM-BLOCK PARTS			
C401	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C402	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C403	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C404	2401-001085	C-AL;330nF,20%,50V,GP,-,5x9,2mm	
C405	2401-003046	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,2.5	
C406	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C407	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C409	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C410	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
Q401	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
R401	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R402	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R403	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R404	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R406	2001-000837	R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R408	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
TM401	AC40-00029A	TM BLOCK;TCMK0601PD20A,PAL B/G + I + D/	
TM4R1	AC40-00030A	TUNER-AM/FM;H-5300,SV-DVD7400,AM/FM,-,-,	
W442	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W444	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W450	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W454	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W455	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W456	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W467	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HI-FI PARTS			
C501	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C502	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C503	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C504	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C505	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C506	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C507	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C508	2203-000891	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C510	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C511	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C513	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C517	2203-000891	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C518	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C519	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C520	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C521	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C522	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C523	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C524	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C525	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C526	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C527	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C529	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C530	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C535	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C536	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C537	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C538	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C541	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C542	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
D501	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC501	1204-001920	IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1	
R501	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R502	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R503	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R505	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R506	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R507	2001-000679	R-CARBON;36KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R508	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R509	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R510	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R511	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R512	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R517	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R518	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R519	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R520	2001-000679	R-CARBON;36KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R521	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R522	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R533	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R540	2001-000633	R-CARBON;30KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R545	2007-000511	R-CHIP;2.4Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R546	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R547	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R550	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R551	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R552	2007-000003	R-CHIP;43Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R553	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R570	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R571	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
A2/NICAM PARTS			
C4N01	2203-000142	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N02	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N03	2203-000595	C-CER,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N04	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N05	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N06	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N07	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N08	2203-000142	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N09	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N10	2401-000426	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N11	2401-001020	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,TP,4X7,5	
C4N12	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N13	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N14	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N15	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N16	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C4N17	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C4N18	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N19	2202-000279	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3.	
C4N21	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N22	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N25	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C4N30	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
D4N01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D4N02	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC4N01	1204-001766	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3407D(PQFP),PQFP,4	
L4N01	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L4N03	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N04	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
R4N01	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N02	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N03	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N04	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N05	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N06	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
XT4N01	2801-004096	CRYSTAL-UNIT;18.432MHZ,20PPM,28-AAA,16PF	
OSD/VPS/PDC PARTS			
C6P01	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C6P02	2203-000321	C-CER,CHIP;0.12nF,5%,50V,SL,TP,2012	
C6P04	2203-000683	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C6P05	2203-000683	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C6P08	2203-001077	C-CER,CHIP;0.056nF,5%,50V,NP0,TP,2012	
C6P10	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C6P13	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C6P15	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
D6P01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC6P01	1204-001796	IC-OSD PROCESSOR;LC74759JM-9820,MFP,24P,	
L6P03	2702-000142	INDUCTOR-RADIAL;22uH,5%,6.0x6.4mm	
L6P05	2702-000144	INDUCTOR-RADIAL;27uH,5%,6.0x6.4mm	
Q6P01	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q6P02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q6P04	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R6P05	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R6P07	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R6P08	2001-000005	R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R6P09	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R6P10	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R6P12	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R6P13	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R6P14	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
INPUT-OUTPUT PARTS			
C801	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C802	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C804	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C805	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C806	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C807	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C808	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C809	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C810	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C811	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C812	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C813	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C814	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C815	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C816	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C817	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C834	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C835	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C836	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C851	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C852	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C853	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C854	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C855	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C856	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C857	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C858	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C859	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C860	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C861	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C862	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C863	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C871	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C872	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C890	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C890B	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C891	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C891B	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C899	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C899B	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C904A	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
IC801	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
IC802	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
IC803	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
JK802	AC37-20001G	JACK-RCA;DPAE-,6P,HIFI,PI3.3	
L802	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L803	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L804	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L815	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L816	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L871	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
Q807	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q808	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q811	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q812	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q890	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q890A	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q890B	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q891	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q891A	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q891B	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R801	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R804	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R805	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R806	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R823	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R825	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R827	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R828	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R829	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R830	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R831	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R832	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R833	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R834	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R835	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R836	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R843	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R844	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R851	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R852	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R853	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R854	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R855	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R856	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R858	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R859	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R860	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R861	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R871	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R872	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R873	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R874	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R875	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R876	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R881	2001-000325	R-CARBON;120OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R882	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R885	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R886	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R891	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R891B	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R892	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R892B	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R893	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R893B	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R894	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R894B	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R895	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R895B	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R896	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R896B	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R899	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W705	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W707	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W734	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W737	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W896	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W897	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W933	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
ZD701	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
P001		**ASSY PCB-MAIN;**	**SCART MODELS Only**
S.M.P.S. PARTS			
BD1SS1	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD1SS3	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
C1SD12	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
C1SD13	2301-000383	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,5%,50V,TP,6x7x3.2mm	
C1SD16	2201-000129	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M	
C1SF03	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
C1SS04	2401-002036	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,5x11,2.5	
C1SS05	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS06	2401-002608	C-AL;33uF,20%,35V,GP,TP,5x11,5	
C1SS07	2401-003480	C-AL;1000UF,20%,10V,LZ,TP,10X16MM,5	
C1SS08	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C1SS10	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C1SS11	2301-000129	C-FILM,LEAD-PEF;100nF,5%,50V,TP,10X9X4.3	
C1SS12	2401-000385	C-AL;10uF,20%,100V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS15	2401-003139	C-AL;1000uF,20%,25V,WT,TP,10*20,5mm	
C1SS16	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
C1SS17	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1SS18	2201-002044	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,400V,Y5P,TP,8.5	
CN01	3708-001085	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;40P,1.25MM,STRAIGH	
CN01B	3809-001565	FFC CABLE-FLAT;30V,80C,80mm,40P,1.25mm,U	
CN1RGB	AK39-00048A	LEAD CONNECTOR-VCR TO DVD;CHT-500,1533#2	
CN1SS1	AC39-00088A	LEAD CONNECTOR;SV-DVD7400,-,-,3PIN,110mm	
D1SF01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1SF02	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
D1SS05	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS07	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS08	0404-001225	DIODE-SCHOTTKY;SRAF560,60V,5000mA,ITO-22	
D1SS10	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
D1SS11	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
D1SS13	0402-001194	DIODE-RECTIFIER;UG2D,200V,2A,-,TP	
IC1SS1	0604-001028	PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST	⚠
IC1SS2	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
IC1SS3	1203-002805	IC-PWM CONTROLLER;ICE2BS01,PDIP,8P,9.52X	
L1SS02	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS03	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS04	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
L1SS05	AC27-12001N	COIL CHOKE;10UH-15%,RA,K-30,Q80,150KHZ,-	
PT1SD1	AC26-00012E	TRANS SWITCHING;EER3531,SLV-V3700,-,220V	⚠
Q1SD11	0505-001729	FET-SILICON;SPA04N60C3,N,600V,4.5A,0.85O	
R1SD01	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SD02	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SD11	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD13	2006-000273	R-CEMENT;27KOHM,5%,2W,CA,BK,6.4X6.5X18M	
R1SD14	2001-000598	R-CARBON;3.3OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF01	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF02	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF03	2001-000546	R-CARBON;270KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R1SF05	2001-000527	R-CARBON;22OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SF06	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1SF07	2003-000105	R-METAL OXIDE;0.33ohm,5%,2W,AD,TP,6x16mm	
R1SF15	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS03	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS04	2004-000869	R-METAL;3Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R1SS05	2004-000459	R-METAL;2.2Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m	
R1SS06	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS07	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1SS08	2001-001006	R-CARBON;82OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W112	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
ZD1SS1	0403-000713	DIODE-ZENER;MTZJ20B,18.63-17.7V,500MW,DO	
ZD1SS2	0403-001318	DIODE-ZENER;MTZJ4.3B,4.17-4.43V,500MW,DO	
ZD1SS3	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD1SS4	0403-000753	DIODE-ZENER;MTZJ27D,26.2-27.6V,500MW,DO-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
POWER DRIVER PARTS			
C1P102	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P103	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P104	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P105	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P106	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P107	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P108	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P110	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P111	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P112	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P113	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P114	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P115	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
C1P116	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P21	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C1P22	2401-002075	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x11,5	
C1P23	2401-001730	C-AL;10UF,20%,50V,GP,TP,5X11,5	
D1P101	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P103	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P104	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P105	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P107	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P108	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D1P110	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P125	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D1P21	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
L1P101	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
Q1P101	0502-000416	TR-POWER;2SD1273P,NPN,2000mW,TO-220F,BK	
Q1P102	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P103	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P104	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P105	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P106	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P107	0502-000416	TR-POWER;2SD1273P,NPN,2000mW,TO-220F,BK	
Q1P108	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P109	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P110	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P111	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
Q1P21	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q1P22	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q1P23	0501-000362	TR-SMALL SIGNAL;KSC2328A-Y,NPN,1000MW,TO	
R1P101	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P103	2001-000490	R-CARBON;200OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P105	2001-000405	R-CARBON;180OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P109	2001-000490	R-CARBON;200OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P110	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P111	2001-000062	R-CARBON;470OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R1P112	2001-000302	R-CARBON;10OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R1P21	2001-000449	R-CARBON;2.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R1P22	2001-000111	R-CARBON;150OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
ZD1P01	0403-000390	DIODE-ZENER;UZP33B,31.4-34.6V,1000MW,DO-	
ZD1P02	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO-	
ZD1P03	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD1P04	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO-	
ZD1P05	0403-001211	DIODE-ZENER;MTZJ12B,11.8-12.3V,500MW,DO-	
ZD1P06	0403-000717	DIODE-ZENER;MTZJ5.1B,4.94-5.2V,500MW,DO-	
ZD1P21	0403-001140	DIODE-ZENER;RD10ESAB-T4,9.7-10.2V,400MW,	
SYSTEM CONTROL/SERVO PARTS			
C601	2203-000609	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C602	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C603	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C605	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C606	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C607	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C608	2401-002259	C-AL;0.1F,+80-20%,5.5V,-,TP,1	BACK UP 1Hour Only
C610	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C618	2401-000360	C-AL;100uF,20%,50V,GP,TP,8x11.5,5	
C619	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C623	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C624	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G	BACK UP 1Hour Only
C625	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G	BACK UP 1Hour Only
C626	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C627	2203-000634	C-CER,CHIP;0.022NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C632	2203-000802	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C633	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C635	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C636	2202-000183	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;2.2NF,20%,16V,Y5R,TP	
C637	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C638	2401-002196	C-AL;4.7UF,20,25V,GP,TP,4X5,5MM,-	
C639	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C640	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C641	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C642	2401-001507	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
C645	2203-000361	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C646	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C651	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C652	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C659	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
C661	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C688	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C691	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C695	2203-000361	C-CER,CHIP;0.15NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C696	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
C697	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C698	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
CN603	3710-001146	CONNECTOR-SOCKET;20P,1R,1.5mm,ANGLE,SN	
CN604	3711-004833	CONNECTOR-HEADER;BOX,12P,2R,2MM,STRAIGHT	
D603	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D620	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
D688	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D692	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
IC601	AC09-00274A	IC MICOM;UPD78F4928GF-3BA,FRESH ROM,100	
IC604	AC14-12009W	IC-RESET;PST572K,TO-92,R59-1766 2.5V	
IC605	1103-001171	IC-EEPROM;24C161,2Kx8,DIP,8P,9.2x6.4mm,2	
IC608	1203-000515	IC-VOL. DETECTOR;7042,TO-92,3	BACK UP 1Hour Only
IC6E1	AC14-12009E	IC;HCF4094BE/TC4094BP,DIP,LOGIC	
J602	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J604	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J605	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J606	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
J607	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
L603	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L605	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
LD601	0601-000517	LED-IR;RECTANGULA,4x6.0mm,75mW,6V,950	
LD601A	AC61-21009A	HOLDER-LED;X-9,POM(M90-44),-,-,-,BLK,-	
PT601	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
PT602	0604-001206	PHOTO-INTERRUPTER;TR,-,150mW,CY5894102,B	
Q601	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q602	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R605A	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R608	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R609	2001-000864	R-CARBON;56KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R610	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R612	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R613	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	BACK UP 1Hour Only
R614	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R615	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R617	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R620	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R621	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R630A	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R631	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R640	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R641	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R642	2001-000780	R-CARBON;470OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R644	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R647	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R651	2007-000001	R-CHIP;68Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R652	2007-000658	R-CHIP;27ohm,5%,1/8W,TP,2012	BACK UP 1Hour Only
R657	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
	2007-000001	R-CHIP;68Kohm,5%,1/8W,TP,2012	BACK UP 1Hour Only
R660	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R661	2007-000774	R-CHIP;33Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R666	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R667	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R668	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R669	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R670	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R671	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R672	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R673	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R674	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R675	2001-000032	R-CARBON;180OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R676	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R677	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R678	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R679	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R682	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R685	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R688	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R691	2007-000572	R-CHIP;220ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R693	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R694	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R698	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
S602	0603-001011	PHOTO TR;NPN,35V,6V,50mA,75mW,BK	
S602A	AC61-00229A	HOLDER-SENSOR;SCORPIO2,POM,-,-,-,BLACK,-	
SW601	AC34-20100A	SWITCH-MODE;-,-,X-9,-	
SW602	AC34-20100B	SWITCH-REC;-,-,X-9,-	
W680	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
XT601	2801-003318	CRYSTAL-UNIT;32.768KHz,20ppm,	BACK UP 1Hour Only
XT602	2801-003139	CRYSTAL-UNIT;8MHz,50ppm,28-AAA,22pF,80oh	
AUDIO/VIDEO PARTS			
C315	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C317	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C318	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C319	2203-000844	C-CER,CHIP;39nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C320	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C321	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C322	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C324	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C325	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C326	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C327	2202-000720	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;8.2nF,20%,16V,Y5R,TP	
C328	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C329	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C330	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C331	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	MESECAM Only
	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,	Other Only
C332	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C333	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C334	2203-000989	C-CER,CHIP;47nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C335	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
C336	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C337	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
C338	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C339	2401-000426	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5	
C340	2401-001226	C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm	
C341	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C342	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C343	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C344	2203-000321	C-CER,CHIP;0.12nF,5%,50V,SL,TP,2012	
C345	2203-000595	C-CER,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C347	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C348	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C349	2203-000476	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,16V,Y5V,-,2012	
C350	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C351	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C352	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C353	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C354	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C355	2202-002055	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47nF,+80-20%,50V,Y5V	
C372	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C380	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C384	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C385	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C393	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C395	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C397	2202-000806	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;220pF,10%,50V,Y5P,TP	
C3A01	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C3A02	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3A08	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A09	2203-001105	C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A10	2203-001214	C-CER,CHIP;8.2nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C3A11	2301-000180	C-FILM,LEAD-PEF;18nF,0.05,100V,TP,7.2x4.	
C3A12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A14	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3A15	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A16	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C3A17	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A18	2203-001128	C-CER,CHIP;0.68nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A21	2203-000170	C-CER,CHIP;1.8nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A23	2401-002069	C-AL;33uF,20%,16V,GP,TP,6.3x5,5	
C3A24	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A29	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3A30	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C3A40	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C3A41	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C3D01	2301-000224	C-FILM,LEAD-PEF;22nF,5%,50V,TP,7.4x3.9x1	
C3D02	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3D03	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C3D04	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3Q1	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C3Q2	2203-000818	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C3Q3	2203-001088	C-CER,CHIP;0.005nF,0.25pF,50V,NP0,TP,201	
C3Q4	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
CN301	3708-000391	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;10P,1.25MM,STRAIGH	
CN3A01	3708-001165	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;6P,1.25MM,STRAIGHT	
CN3A02	3710-001648	CONNECTOR-SOCKET;2P,1R,2.5mm,STRAIGHT,SN	
CN3A1S	3809-001206	CABLE-FLAT;30V,-20to+80C,140mm,6P,1.25mm	
D301	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D302	0402-000127	DIODE-RECTIFIER;1N4002,100V,1A,DO-41,TP	
FL3A01	2702-000166	INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6.0x6.4mm	
FL3D01	2702-000166	INDUCTOR-RADIAL;47uH,5%,6.0x6.4mm	
IC301	1204-002140	IC-VIDEO PROCESS;LA71750EM-MPB-E,QFP,100	
L302	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L303	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L370	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L3A01	2702-000120	INDUCTOR-RADIAL;15000uH,5%,6.2x7.4mm	
L3A02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L3A03	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L3A50	2702-000119	INDUCTOR-RADIAL;150uH,5%,6.0x6.4mm	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
L3D01	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L3Q1	2701-000206	INDUCTOR-AXIAL;56uH,5%,2434	
L3Q2	2701-000131	INDUCTOR-AXIAL;15uH,5%,2534	
Q302	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q350	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q351	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A01	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3A02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3A03	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A04	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A05	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3A06	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3D01	0501-000442	TR-SMALL SIGNAL;KTC3203-Y,NPN,400mW,T0-9	
Q3D02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q3D07	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q3Q1	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q2	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q3	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q4	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
Q3Q5	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q3Q6	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q3Q7	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R315	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R316	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R320	2001-000411	R-CARBON;18KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R321	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R322	2001-000411	R-CARBON;18KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R323	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R324	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R325	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R326	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R327	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R328	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R329	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R330	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R331	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R333	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R334	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R335	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R350	2007-000241	R-CHIP;1.5Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R360	2007-001195	R-CHIP;820Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R370	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R371	2001-000855	R-CARBON;560OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R372	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R373	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R374	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R380	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A01	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A04	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A05	2007-000615	R-CHIP;24Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A06	2007-000449	R-CHIP;180ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A07	2007-000757	R-CHIP;330Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A08	2007-000355	R-CHIP;12Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A09	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A11	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A12	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A13	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A14	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A16	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A17	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A18	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A23	2001-000331	R-CARBON;12KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A24	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A25	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A26	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3A28	2007-000267	R-CHIP;1.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R3A50	2007-000710	R-CHIP;3.9Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A51	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3A60	2001-000605	R-CARBON;3.6KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R3D01	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D02	2007-000872	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D03	2007-000586	R-CHIP;22Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3D04	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q1	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q12	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R3Q2	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q3	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q4	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q5	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q6	2007-000258	R-CHIP;1.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q7	2007-000844	R-CHIP;3Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q8	2007-000766	R-CHIP;330ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R3Q9	2007-001155	R-CHIP;750ohm,5%,1/8W,TP,2012	
XT301	2801-001397	CRYSTAL-UNIT;4.433619MHz,20ppm,28-AAA,S,	
TM-BLOCK PARTS			
C401	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C402	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	
C403	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C404	2401-001085	C-AL;330nF,20%,50V,GP,-,5x9,2mm	
C405	2401-003046	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,2.5	
C406	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C407	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C409	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	
C410	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
Q401	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
R401	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R402	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R403	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R404	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R406	2001-000837	R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R408	2001-000221	R-CARBON;1.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
TM401	AC40-00029A	TM BLOCK;TCMK0601PD20A,PAL B/G + I + D/	
	AC40-00031A	TM BLOCK;TCPL0601PD20A,PAL B/	FRANCE/SWISS Only
TM4R1	AC40-00034A	TUNER-AM/FM;H-5410,DVD-CM500,AM/FM,1,-,-	
	AC40-00033A	TUNER-AM/FM;H-5320,DVD-CM500,	Not used VPS/PDC
W442	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W444	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W450	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W454	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W455	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W456	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W467	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
HI-FI PARTS			
C501	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C502	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C503	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C504	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C505	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C506	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C507	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C508	2203-000891	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C510	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C511	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C513	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C517	2203-000891	C-CER,CHIP;4.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C518	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C519	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C520	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C521	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C522	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C523	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C524	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C525	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C526	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C527	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C529	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C530	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C535	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C536	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C537	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C538	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C539	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C540	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C541	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C542	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
D501	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC501	1204-001920	IC-AUDIO PROCESSOR;LA72646M,QFP,80P,14X1	
R501	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R502	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R503	2007-000931	R-CHIP;470ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R505	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R506	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R507	2001-000679	R-CARBON;36KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R508	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R509	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R510	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R511	2007-000409	R-CHIP;15Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R512	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R517	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R518	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R519	2007-001055	R-CHIP;6.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R520	2001-000679	R-CARBON;36KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R521	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R522	2007-001071	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R533	2007-000738	R-CHIP;30Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R540	2001-000633	R-CARBON;30KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R545	2007-000511	R-CHIP;2.4Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R546	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R547	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R550	2001-000766	R-CARBON;43KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R551	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R552	2007-000003	R-CHIP;43Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R553	2007-000546	R-CHIP;20Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R570	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R571	2007-001039	R-CHIP;56Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
SECAM PARTS			
C3S01	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,T	SECAM Only
C3S02	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	SECAM Only
C3S03	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,T	SECAM Only
C3S04	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	SECAM Only
C3S05	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,	SECAM Only
C3S06	2401-001775	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,4x7,	SECAM Only
C3S07	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,	SECAM Only
C3S08	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,	SECAM Only
C3S09	2401-001775	C-AL;470nF,20%,50V,GP,TP,4x7,	SECAM Only
C3S10	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	SECAM Only
C3S11	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,	SECAM Only
C3S12	2301-001679	C-FILM,PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.	SECAM Only
C3S13	2301-001679	C-FILM,PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.	SECAM Only
C3S14	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x	SECAM Only
C3S15	2203-000444	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP	SECAM Only
IC3S01	1204-001921	IC-CHROMA;LA70100M,SOP,30P,37	SECAM Only
R3S01	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	SECAM Only
R3S02	2007-000477	R-CHIP;1Mohm,5%,1/8W,TP,2012	SECAM Only

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
A2/NICAM PARTS			
C4N01	2203-000142	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N02	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N03	2203-000595	C-CER,CHIP;0.22NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N04	2401-000665	C-AL;2.2uF,20%,50V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N05	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N06	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N07	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N08	2203-000142	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N09	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N10	2401-000426	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,3.5x5,5	
C4N11	2401-001020	C-AL;3.3UF,20%,50V,GP,TP,4X7,5	
C4N12	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N13	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N14	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
C4N15	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C4N16	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C4N17	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N18	2203-000938	C-CER,CHIP;0.47NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C4N19	2202-000279	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;47pF,5%,50V,SL,TP,3.	
C4N21	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N22	2201-002069	C-CERAMIC,DISC;0.0015NF,0.25PF,50V,C0G,T	
C4N25	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C4N30	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
D4N01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D4N02	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC4N01	1204-001765	IC-AUDIO PROCESSOR;MSP3417D(PQFP),PQFP,4	
L4N01	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N02	2702-000106	INDUCTOR-RADIAL;100uH,10%,6.2x7.4mm	
L4N03	2702-000160	INDUCTOR-RADIAL;4.7uH,10%,6.0x6.4mm	
L4N04	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
R4N01	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N02	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N03	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N04	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N05	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R4N06	2007-000290	R-CHIP;100ohm,5%,1/8W,TP,2012	
XT4N01	2801-004096	CRYSTAL-UNIT;18.432MHZ,20PPM,28-AAA,16PF	
OSD/VPS/PDC PARTS			
C6P01	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C6P02	2203-000321	C-CER,CHIP;0.12nF,5%,50V,SL,T	Not used VPS/PDC
C6P04	2203-000683	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C6P05	2203-000683	C-CER,CHIP;0.027NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C6P06	2203-000444	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	VPS/PDC Only
C6P07	2401-002299	C-AL;4.7uF,20%,50V,GP,TP,5x7,5	VPS/PDC Only
C6P08	2203-001077	C-CER,CHIP;0.056nF,5%,50V,NP0,TP,2012	
C6P10	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P11	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C6P12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C6P13	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C6P15	2203-001137	C-CER,CHIP;68nF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012,	
D6P01	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC6P01	1204-001797	IC-OSD PROCESSOR;LC74776NM-9821,MPF,30P,	
	1204-001796	IC-OSD PROCESSOR;LC74759JM-98	Not used VPS/PDC
L6P03	2702-000142	INDUCTOR-RADIAL;22uH,5%,6.0x6.4mm	
L6P05	2702-000144	INDUCTOR-RADIAL;27uH,5%,6.0x6.4mm	
Q6P01	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q6P02	0501-000303	TR-SMALL SIGNAL;KSA733,PNP,250mW,TO-92,T	
Q6P04	0501-000398	TR-SMALL SIGNAL;KSC945,NPN,250mW,TO-92,T	
R6P01	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	VPS/PDC Only
R6P02	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	VPS/PDC Only
R6P03	2007-000518	R-CHIP;2.7Kohm,5%,1/8W,TP,2012	VPS/PDC Only
R6P04	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	VPS/PDC Only
R6P05	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R6P06	2007-000981	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/8W,TP,2012	VPS/PDC Only

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R6P07	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R6P08	2001-000005	R-CARBON;390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm	
R6P09	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
	2007-000493	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/8W,TP,201	Not used VPS/PDC
R6P10	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R6P12	2001-000734	R-CARBON;4.7KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R6P13	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R6P14	2001-000241	R-CARBON;1.5KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
INPUT-OUTPUT PARTS			
C801	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C802	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C804	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C805	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C806	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C807	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C808	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C809	2401-001250	C-AL;4.7uF,20%,35V,GP,TP,4x5,5	
C810	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C811	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C812	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C813	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C814	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C815	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C816	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C817	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C818	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C819	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C820	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C821	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C822	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C823	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C824	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C824A	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C825	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C826	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C827	2203-000533	C-CER,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C828	2203-000533	C-CER,CHIP;2.7nF,10%,50V,X7R,TP,2012,-	
C829	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C830	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C833	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C834	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C835	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
C836	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C851	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C852	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C853	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C854	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C855	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C856	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C857	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C858	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C859	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C860	2401-000922	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x5,5	
C861	2203-000239	C-CER,CHIP;0.1NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C862	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C863	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
C871	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C872	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C890	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C890B	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C891	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C891B	2401-000598	C-AL;1uF,20%,50V,GP,TP,4x7,5	
C899	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
C899B	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
C904A	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
D805	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
IC801	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
IC802	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
IC803	0801-002741	IC-CMOS LOGIC;BU4053BCFV,MUX,SSOP,16P,17	
JK801	3722-001573	JACK-SCART;42P/2R,-,SN,BLK/BLU,#20-28	
JK802	AC37-20001G	JACK-RCA;DPAE-,6P,HIFI,PI3.3	
L802	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L803	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L804	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L805	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L806	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L807	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L808	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L809	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L810	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L811	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L812	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L814	3301-000297	BEAD-AXIAL;25ohm,3.6x1.2x5.7mm,,TP,,,	
L815	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L816	2701-000181	INDUCTOR-AXIAL;33uH,5%,2434	
L871	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
Q802	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q803	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q804	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q806	0504-000142	TR-DIGITAL;KSR2001,PNP,300MW,4.7K/4.7K,T	
Q807	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q808	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q809	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q810	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q811	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q812	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
Q820	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
Q821	2007-000029	R-CHIP;0ohm,5%,1/8W,TP,2012	
Q890	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q890A	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q890B	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
Q891	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q891A	0504-000129	TR-DIGITAL;KSR1104,NPN,200mW,47K/47K,SOT	
Q891B	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
R801	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R802	2001-000258	R-CARBON;1.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R803	2001-000258	R-CARBON;1.8KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R804	2007-000653	R-CHIP;27Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R805	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R806	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R807	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R808	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R809	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R810	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R811	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R812	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R813	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R814	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R815	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R816	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R819	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R820	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R821	2001-000660	R-CARBON;33KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R822	2001-000522	R-CARBON;22KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R823	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R825	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R827	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R828	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R829	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R830	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R831	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
R832	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R833	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R834	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R835	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R836	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R839	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R841	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R842	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R843	2007-000030	R-CHIP;560ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R844	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R851	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R852	2007-000941	R-CHIP;47Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R853	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R854	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R855	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R856	2007-001208	R-CHIP;82Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R858	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R859	2007-001166	R-CHIP;75ohm,5%,1/8W,TP,2012	
R860	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R861	2007-000468	R-CHIP;1Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R871	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R872	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R873	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R874	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R875	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R876	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R881	2001-000325	R-CARBON;120OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R882	2001-000362	R-CARBON;150OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R885	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R886	2001-000786	R-CARBON;47KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R891	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R891B	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R892	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R892B	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R893	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R893B	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R894	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R894B	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R895	2007-000300	R-CHIP;10Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R895B	2007-001177	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R896	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R896B	2007-000221	R-CHIP;1.2Kohm,5%,1/8W,TP,2012	
R899	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W705	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W707	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W734	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W737	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W818	2001-000969	R-CARBON;75OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W896	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W897	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
W933	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
ZD701	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
ZD801	0403-000297	DIODE-ZENER;MTZ6.2B,5.96-6.27V,500MW,DO-	
ZD802	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD803	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD804	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD805	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD806	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD807	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD808	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD809	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD810	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD812	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD813	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD814	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZD817	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
P002	**AK92-00459A**	**ASSY PCB-DVD AMP;DVD-CM250/XSA,**	**RCA MODELS Only**
	AC92-01562A	**ASSY PCB-DVD AMP;DVD-CM250,DV**	**SCART MODELS Only**
AC21	2203-000315	C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC23	2203-000125	C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AC25	2203-000315	C-CER,CHIP;0.12NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
AC26	2203-000125	C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
AC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
AD1	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD2	0407-000114	DIODE-ARRAY;DAN202K,80V,100mA,CA2-3,SOT-	
AD4	0401-000008	DIODE-SWITCHING;DAN217,80V,100MA,SOT-23,	
AE11	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AE12	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
AE13	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AE14	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
AE15	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
AE16	2401-000303	C-AL;100uF,20%,25V,GP,TP,6.3x11,5	
AE3	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AE5	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
AIC4	1201-000163	IC-OP AMP;4560,SOP,8P,173MIL,DUAL,100V/m	
AQ1	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ2	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ4	0504-000128	TR-DIGITAL;-,NPN,200MW,22K/22K,SOT-23,TP	
AQ5	0504-000156	TR-DIGITAL;KSR2103,PNP,200MW,22K/22K,SOT	
AQ6	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
AQ9	0501-000002	TR-SMALL SIGNAL;KSA812,PNP,150MW,SOT-23,	
AR14	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR15	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR16	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR17	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR28	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR29	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR30	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR31	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR41	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR42	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR43	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR44	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR45	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR46	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR47	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR48	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR49	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR50	2007-000097	R-CHIP;47Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR52	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR54	2007-000102	R-CHIP;100Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
AR55	2007-000077	R-CHIP;470ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CN1	3708-001085	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;40P,1.25MM,STRAIGH	
CN2	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN2	3711-001062	CONNECTOR-HEADER;BOX,6P,1R,2mm,STRAIGHT,	
CN7	3711-000164	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,2.5mm,STRAI	
CNC1	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC2	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC3	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC4	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC5	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC6	2203-000626	C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,TP,1608	
CNC7	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
CNL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNL4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CNL5	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
CNR1	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR10	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR11	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR16	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR17	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR18	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR19	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR2	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR3	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR4	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR5	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR6	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR7	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CNR8	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CVL0	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
CVL1	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CVL2	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
CVL3	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
DAC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC11	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC15	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
DAC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC20	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC25	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC30	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
DAC31	2203-000560	C-CER,CHIP;220nF,+80-20%,25V,Y5V,TP,1608	
DAC34	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC36	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC37	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC38	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAC8	2203-002398	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
DAC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
DAD1	0402-000309	DIODE-RECTIFIER;1SR154-400,400V,1A,SOD-1	
DAD2	0505-001679	FET-SILICON;FDC6301N,N,25V,0.22A,5OHM,0.	
DAE1	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE10	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
DAE11	2401-000438	C-AL;10UF,20%,25V,GP,-,5X11,5	
DAE12	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE13	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE14	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE15	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE17	2401-001226	C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm	
DAE18	2401-001226	C-AL;4.7uF,20%,16V,BP,TP,4x7,5mm	
DAE2	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
DAE3	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
DAE4	2401-000240	C-AL;100uF,20%,10V,GP,TP,5x11,5	
DAE5	2401-002063	C-AL;330uF,20%,10V,GP,TP,6.3x11,5mm	
DAE6	2401-002063	C-AL;330uF,20%,10V,GP,TP,6.3x11,5mm	
DAE8	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
DAE9	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
DAIC2	1002-001294	IC-D/A CONVERTER;PCM1742KE,24BIT,TSSOP,1	
DAIC3	1204-002199	IC-MODULATOR;NSP-6241,TQFP,64P,14x14mm,P	
DAIC4	0801-000303	IC-CMOS LOGIC;7S08,AND GATE,SOT-25,5P,63	
DAIC6	1002-001298	IC-A/D CONVERTER;AK5353VT,24,TSSOP,16P,1	
DAL1	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
DAL10	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
DAL11	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
DAL12	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
DAL2	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
DAL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
DAL4	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
DAL5	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
DAL6	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
DAL7	2703-000002	INDUCTOR-SMD;100uH,10%,3225	
DAL8	2703-000002	INDUCTOR-SMD;100uH,10%,3225	
DAR11	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR12	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
DAR14	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR15	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR16	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR18	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR19	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR20	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR21	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR22	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR23	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR24	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR25	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR26	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR27	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR28	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR30	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR33	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR34	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR35	2007-000076	R-CHIP;330ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR38	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
DAR39	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
DAR40	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR41	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR43	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR45	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR46	2007-000087	R-CHIP;6.8Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR47	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR48	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR49	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR50	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR6	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
DAR7	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR8	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DAR9	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DCN1	3708-001696	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;24P,1MM,STRAIGHT,S	
DCN2	3708-001695	CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;13P,1MM,STRAIGHT,S	
DCN3	3711-001018	CONNECTOR-HEADER;BOX,5P,1R,2mm,STRAIGHT,	
DQ1	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ2	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ3	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DQ5	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	
DR1	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR4	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR5	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR6	2007-000075	R-CHIP;220ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR7	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
DR8	2007-000116	R-CHIP;120ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC10	2203-000669	C-CER,CHIP;27nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
FC11	2203-000140	C-CER,CHIP;1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
FC12	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC15	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC18	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC20	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC21	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
FC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC4	2203-001222	C-CER,CHIP;0.82NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
FC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
FC8	2203-000669	C-CER,CHIP;27nF,10%,25V,X7R,TP,1608,-	
FE1	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE2	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE3	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE4	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE5	2401-003107	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x7,5	
FE6	2401-000414	C-AL;10uF,20%,16V,GP,TP,4x7,5	
FIC1	1003-001489	IC-MOTOR DRIVER;FAN8728,HQFP,48P,14X14MM	
FR1	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR10	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR11	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR12	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR13	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR14	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR15	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR16	2007-001010	R-CHIP;51Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR18	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR19	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR2	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR20	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR21	2007-000929	R-CHIP;470ohm,1%,1/10W,TP,1608	
FR22	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR23	2007-000929	R-CHIP;470ohm,1%,1/10W,TP,1608	
FR24	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR25	2007-000124	R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR26	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR27	2007-001010	R-CHIP;51Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR28	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR29	2007-000129	R-CHIP;27Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR3	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR30	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR32	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR33	2007-000086	R-CHIP;5.6Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR34	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR35	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR4	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR5	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR6	2007-000092	R-CHIP;15Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR7	2007-001179	R-CHIP;8.2Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR8	2007-000093	R-CHIP;20Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
FR9	2007-000329	R-CHIP;11Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
JACK	3722-002065	JACK-PIN;2P,Ni,RED/BLU,ANGLE	
PAC1	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC13	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC14	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC15	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC16	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC17	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC18	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC19	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
PAC2	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC20	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC21	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC22	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC23	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC24	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC25	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC26	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC27	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC28	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC3	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC4	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC5	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC6	2203-000784	C-CER,CHIP;0.33NF,5%,50V,C0G,TP,2012	
PAC7	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAC8	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PACC15	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PACC17	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PACC21	2401-000847	C-AL;220uF,20%,35V,GP,TP,10x12mm,5m	
PACR10	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PACR11	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PACR13	2003-000746	R-METAL OXIDE(S);56ohm,5%,2W,AF,TP,4x12m	
PACR15	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PACR16	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFC1	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC10	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC11	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC12	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC13	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	
PAFC14	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC16	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC17	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC19	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC2	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PAFC20	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC21	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PAFC22	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PAFC23	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PAFC24	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PAFC25	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PAFC26	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PAFC27	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PAFC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PAFC29	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC3	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC30	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PAFC4	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PAFC5	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PAFC6	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PAFC7	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PAFC8	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PAFC9	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	
PAFE1	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PAFE2	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PAFIC1	1201-002053	IC-AUDIO AMP;TAS5112DFD,TSSOP,56P,14x6.1	
PAFL1	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PAFL2	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PAFL3	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PAFL4	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PAFR1	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR10	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PAFR11	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR12	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR14	2007-001014	R-CHIP;51OHM,5%,1/10W,DA,TP,1608	
PAFR16	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR17	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
PAFR18	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR19	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR20	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR21	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR22	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR23	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR3	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR4	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR5	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR6	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PAFR7	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PAFR8	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PAFR9	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASC1	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC10	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC11	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC12	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC13	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC14	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	
PASC16	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC17	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC19	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC2	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC20	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC21	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC22	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC23	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC24	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC25	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PASC26	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PASC27	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PASC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PASC29	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC3	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC30	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC31	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC32	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC33	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC34	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC35	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC36	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC37	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PASC38	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PASC39	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	
PASC4	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC40	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC41	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC42	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC43	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	
PASC44	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC47	2203-000260	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC48	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC49	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC5	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASC50	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC51	2203-000612	C-CER,CHIP;22nF,10%,50V,X7R,TP,3216	
PASC52	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PASC53	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PASC54	2203-005065	C-CER,CHIP;1000nF,+80-20%,10V,Y5V,-,1608	
PASC55	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PASC58	2203-000206	C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,2012	
PASC6	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASC7	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PASC8	2301-001598	C-FILM,LEAD-PPF;470NF,5%,63V,TP,10.2X4.5	
PASC9	2203-002201	C-CER,CHIP;220nF,20%,50V,Y5V,TP,2012,-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
PASE1	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PASE2	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PASE3	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PASE4	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
PASIC1	1201-002053	IC-AUDIO AMP;TAS5112DFD,TSSOP,56P,14x6.1	
PASIC2	1201-002053	IC-AUDIO AMP;TAS5112DFD,TSSOP,56P,14x6.1	
PASL1	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL10	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL11	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL12	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL2	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL3	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL4	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASL9	AK27-00004A	COIL CHOKE;CCDR8080P-18-100K,-,10UH,+-20	
PASR1	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR10	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR11	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR12	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR14	2007-001014	R-CHIP;51OHM,5%,1/10W,DA,TP,1608	
PASR16	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR17	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR18	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR19	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR2	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR20	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR21	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR22	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR23	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR24	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR25	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR26	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR27	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR28	2007-000695	R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR3	2007-002425	R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR30	2007-001014	R-CHIP;51OHM,5%,1/10W,DA,TP,1608	
PASR31	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR32	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR34	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR35	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR4	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR5	2007-000090	R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR50	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR51	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR52	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR53	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR54	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR55	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
PASR6	2203-000925	C-CER,CHIP;470NF,+80-20%,50V,Y5V,TP,2012	
PASR7	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR8	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PASR9	2007-008541	R-CHIP,MELF;1.5OHM,1%,1/4W,-,TP,1.4X3.6M	
PC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
PD1	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD10	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD11	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD12	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD13	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
PD14	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD2	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD3	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD4	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD7	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD8	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PD9	2007-000780	R-CHIP;33ohm,1%,1/4W,TP,3216	
PE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE10	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE3	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE4	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE5	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE6	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE8	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PE9	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
PIC2	1203-002779	IC-POSI.FIXED REG.;G952T63U,SOT-223,3P,6	
PIC3	1203-002185	IC-POSI.FIXED REG.,3RD13,TO-220,4P,402MI	
PL1	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL2	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL3	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL5	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
PL7	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
POWER_	AK39-00041A	LEAD CONNECTOR-AMP;SV-DVD7400,1007#18,UL	
PR1	2007-000094	R-CHIP;22Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
PR3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
RC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC13	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC15	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC16	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC17	2203-001034	C-CER,CHIP;5.6nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC18	2203-001052	C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC19	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
RC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC20	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC21	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC22	2203-002041	C-CER,CHIP;0.47nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC23	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC25	2203-000491	C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC28	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC29	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC30	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC31	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC32	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC33	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC34	2203-000440	C-CER,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC36	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC37	2203-001662	C-CER,CHIP;5.6NF,10%,50V,X7R,TP,1608	
RC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RC6	2203-001103	C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,TP,1608,-	
RC7	2203-001634	C-CER,CHIP;33nF,10%,50V,X7R,TP,1608,1.6m	
RC8	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
RC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
RD1	0407-000116	DIODE-ARRAY;DAP202K,80V,100mA,CK2-3,SOT-	
RE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE2	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
RE4	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
RIC1	AK13-00005B	IC ASIC;SP3723CA0PM,EXINO2,64,5,+135,Q	
RL1	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RL2	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
RQ1	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RQ2	0501-000279	TR-SMALL SIGNAL;KSA1182-Y,PNP,150mW,SOT-	
RR1	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RR10	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR11	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR12	2007-000234	R-CHIP;1.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR13	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR14	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR15	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR16	2007-000091	R-CHIP;12Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR17	2007-007549	R-CHIP;4.99Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
RR18	2007-000052	R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP,1608	
RR2	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR3	2007-000078	R-CHIP;1Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR4	2007-000312	R-CHIP;10ohm,5%,1/4W,TP,3216	
RR5	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
RR7	2007-000381	R-CHIP;13Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
SJACK1	3722-002064	JACK-DIN;4P+1P,-,Cu-Sn,GRN,-	
SPKJ1	3716-001202	TERMINAL-BLOCK;ANGLE,12P,2.30MM,1KV,-	
SVL1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
SVL2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC13	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
VC14	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
VC15	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
VC16	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
VC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC18	2203-001607	C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,-,1608	
VC19	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	SCART MODELS Only
VC20	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
VE1	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
VE2	2401-000913	C-AL;22uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
VE4	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE5	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE6	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VE7	2401-001479	C-AL;470UF,20%,10V,GP,TP,6.3*11MM,-	
VIC1	1204-001978	IC-VIDEO PROCESS;LA73054,-,36P,-,SSOP,7V	
VIC2	1204-001748	IC-SELECTOR;MM1503XN,SOP,6P,63MIL,PLASTI	SCART MODELS Only
VJ5	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	RCA MODELS Only
VJ7	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	RCA MODELS Only
VL6	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
VQ4	0501-000341	TR-SMALL SIGNAL;KSC1623-L,NPN,200mW,SOT-	SCART MODELS Only
VR29	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR30	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR31	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR32	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR33	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR34	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
VR37	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	SCART MODELS Only
VR38	2007-000119	R-CHIP;560ohm,5%,1/10W,TP,1608	SCART MODELS Only
VR39	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	RCA MODELS Only
VR41	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	SCART MODELS Only
VR42	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	SCART MODELS Only
VZ1	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ10	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ2	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ3	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ4	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ5	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ6	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ7	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
VZ8	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
VZ9	0403-001083	DIODE-ZENER;UDZ9.1B,8.85-9.23V,200MW,UMD	
ZC1	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC10	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC11	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC12	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC13	2203-000426	C-CER,CHIP;0.018NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC14	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC15	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC16	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC17	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC18	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC19	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC2	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC20	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC21	2203-000815	C-CER,CHIP;0.033NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC22	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC23	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC24	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC25	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC26	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC27	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC28	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC29	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC3	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC30	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC31	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC32	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC33	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC34	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC35	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC36	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC37	2203-000552	C-CER,CHIP;0.02NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC39	2203-000552	C-CER,CHIP;0.02NF,5%,50V,C0G,TP,1608	
ZC4	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC40	2203-000257	C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,TP,1608	
ZC41	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC42	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC43	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC44	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC45	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC46	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC47	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC48	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC5	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC50	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC6	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC7	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC8	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZC9	2203-005148	C-CER,CHIP;100nF,10%,16V,X7R,TP,1608	
ZE1	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
ZE2	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
ZE3	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
ZE4	2401-002144	C-AL;47uF,20%,16V,GP,TP,5x11,5	
ZE5	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
ZIC1	1204-002194	IC-DECODER;ZR36768,PQFP,208P,28x28mm,PLA	
ZIC2	1105-001513	IC-DRAM;IS42S16400A-7T,1Mx16Bitx4Bit,T	
ZIC3	1107-001242	IC-FLASH MEMORY;39VF160,1Mx16,TSOP,48P,1	
ZIC4	0801-002701	IC-CMOS LOGIC;74VHCT125A,BUFFER,TSSOP,14	
ZIC5	1103-001204	IC-EEPROM;24C021,256x8,SOP,8P,5.13x3.95m	
ZL1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZL12	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZL13	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
ZL14	3301-000353	BEAD-SMD;120ohm,2x1.25x0.9mm,200mA,TP,,	
ZL2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZL3	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZL4	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZL5	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZL6	2007-000033	R-CHIP;0ohm,5%,1/4W,TP,3216	
ZL7	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZL8	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZL9	2703-000398	INDUCTOR-SMD;10uH,10%,3225	
ZR1	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR10	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR11	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR12	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR13	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR14	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR15	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR16	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR17	2007-007277	R-CHIP;392ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZR18	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR19	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR2	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR20	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR21	2007-000113	R-CHIP;33ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR22	2007-000072	R-CHIP;47ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR24	2007-000109	R-CHIP;1Mohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR26	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR27	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR28	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR32	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR33	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR34	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR35	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR36	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR37	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR38	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR4	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZR46	2007-000074	R-CHIP;100ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR47	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR48	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR49	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR5	3301-001419	BEAD-SMD;-,220,-,500,TP,-,0.3	
ZR50	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR54	2007-000084	R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR6	3301-001309	BEAD-SMD;47ohm,1.6x0.8x0.8mm,500mA,TP,-	
ZR65	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR66	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR67	2007-001167	R-CHIP;75ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR7	2007-001101	R-CHIP;62ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR74	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR75	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR76	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR77	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR78	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR79	3301-000314	BEAD-SMD;120ohm,1.6x0.8x0.8mm,150mA,,,,	
ZR8	2007-000070	R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608	
ZR9	2007-001164	R-CHIP;75ohm,1%,1/10W,TP,1608	
ZY1	2801-003554	CRYSTAL-UNIT;27MHz,10ppm,28-AAM,12pF,40o	
P003	**AK94-00025A**	**ASSY PCB-SMPS;DVD-CM250/XEF,THEATER**	
BD01	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD02	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
BD03	AC27-92001M	COIL-INDUCTOR;RH3.5X6.5RS,BEAD(RADIAL),-	
C01	2301-001325	C-FILM,LEAD-PPF;330nF,10%,275V,TP,26x8.5	⚠
C02	2301-001325	C-FILM,LEAD-PPF;330nF,10%,275V,TP,26x8.5	⚠
C04	2201-000963	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,400V,Y5U,TP,9.5X6	⚠
C05	2201-000987	C-CERAMIC,DISC;2.2NF,20%,400V,Y5U,BK,12.	⚠
C06	2201-000963	C-CERAMIC,DISC;1NF,20%,400V,Y5U,TP,9.5X6	
C10	2401-003030	C-AL;220uF,20%,450V,GP,BK,30x35,10	
C101	2201-000286	C-CERAMIC,DISC;1NF,10%,1KV,Y5P,BK,8X5MM,	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C11	2305-001029	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,10%,630V,TP,12x9x12	
C12	2201-000129	C-CERAMIC,DISC;0.1NF,10%,1KV,Y5P,TP,7X4M	
C13	2301-000383	C-FILM,LEAD-PEF;10nF,5%,50V,TP,6x7x3.2mm	
C14	2201-000863	C-CERAMIC,DISC;0.68NF,10%,50V,Y5P,TP,5X3	
C15	2401-003046	C-AL;47uF,20%,50V,WT,TP,6.3x11,2.5	
C16	2301-001679	C-FILM,PEF;2.2nF,5%,50V,TP,5.8x3x7mm,-	
C17	2301-000402	C-FILM,LEAD-PEF;1nF,5%,50V,TP,5x7x2.8mm,	
C18	2307-000103	C-FILM,LEAD-PCF;100nF,5%,50V,TP,-,5mm	
C27	2307-000103	C-FILM,LEAD-PCF;100nF,5%,50V,TP,-,5mm	
C30	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
C31	2401-003850	C-AL;1000UF,20%,50V,WT,TP,12.5 X 25	
C32	2201-000286	C-CERAMIC,DISC;1NF,10%,1KV,Y5P,BK,8X5MM,	
C35	2401-003137	C-AL;330UF,20%,50V,WT,TP,10X16MM,5	
CN1	3711-000178	CONNECTOR-HEADER;1WALL,2P,1R,3.96mm,STRA	
CN2	3711-000270	CONNECTOR-HEADER;1WALL,5P,1R,3.96mm,STRA	
CN3	3711-000240	CONNECTOR-HEADER;1WALL,4P,1R,3.96mm,STRA	
D01	0402-001533	DIODE-RECTIFIER;1N5408,1000V,3A,-,BK	
D02	0402-001533	DIODE-RECTIFIER;1N5408,1000V,3A,-,BK	
D03	0402-001533	DIODE-RECTIFIER;1N5408,1000V,3A,-,BK	
D04	0402-001533	DIODE-RECTIFIER;1N5408,1000V,3A,-,BK	
D10	0402-000012	DIODE-RECTIFIER;UF4007,1KV,1A,DO-41,TP	
D11	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D12	0402-001195	DIODE-RECTIFIER;F1T4,400V,1A,DO-204AC,TP	
D13	0402-001196	DIODE-RECTIFIER;1T5,600V,1A,TS-1,TP	
D17	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D31	0402-001569	DIODE-RECTIFIER;-,400,16A,TO-220FPAC,-	
F1	3601-000296	FUSE-CARTRIDGE;250V,5A,TIME-LAG,CERAMIC,	⚠
IC01	1203-003092	IC-PWM CONTROLLER;PS2008,DIP,8P,9.6x6.4m	
IC02	AC14-12006D	IC;KA431Z,TO-92,TAPING	
IC03	0604-001028	PHOTO-COUPLER;TR,50-600%,250mW,DIP-4,ST	
L1	AC29-30050B	FILTER LINE NOISE;-,400uH,-,AC250V,TR12.	⚠
L2	AC29-00007A	FILTER LINE NOISE;SV-DVD7400,SQ 2626,0.6	⚠
L30	AC27-00007A	COIL CHOKE;-,-,22UH,-,-,0.02OHM MAX,-,BA	
Q10	0505-001667	FET-SILICON;SPA07N60C3,N,600V,4.3A,0.6OH	
R01	1404-001195	THERMISTOR-NTC;5.1ohm,15%,2900,27mW/C,BK	
R05	2002-000121	R-COMPOSITION;1Mohm,10%,1/2W,AA,TP,3.5x9	
R06	2001-000242	R-CARBON;1.5MOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R07	2001-000242	R-CARBON;1.5MOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4M	
R10	2003-000855	R-METAL OXIDE(S);47Kohm,5%,3W,AA,TP,6x16	
R11	2003-000581	R-METAL OXIDE(S);22Kohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R12	2003-000581	R-METAL OXIDE(S);22Kohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R13	2003-000581	R-METAL OXIDE(S);22Kohm,5%,1W,AA,TP,3.3x	
R14	2001-000841	R-CARBON;51OHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R15	2003-000471	R-METAL OXIDE(S);10ohm,5%,2W,AA,TP,4x12m	
R16	2001-000302	R-CARBON;10OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R17	2001-000071	R-CARBON;22KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R20	2001-000008	R-CARBON;15KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R21	2001-000042	R-CARBON;1KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R22	2001-000113	R-CARBON;18KOHM,5%,1/4W,AA,TP,2.4X6.4MM	
R23	2005-001019	R-WIRE WOUND,NON;0.2ohm,1%,1W,AA,TP,4x12	
R31	2003-000126	R-METAL OXIDE;1.2Kohm,5%,1W,AA,TP,4.3x12	
R32	2001-000613	R-CARBON;3.9KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R34	2001-000563	R-CARBON;27KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R35	2004-004084	R-METAL;3.1Kohm,1%,1/8W,AA,TP,1.7x3.2m	
R41	2006-001127	R-CEMENT;5.1ohm,5%,5W,CB,BK,12.7x10x25.	
R42	2006-001127	R-CEMENT;5.1ohm,5%,5W,CB,BK,12.7x10x25.	
R43	2006-001128	R-CEMENT;300ohm,5%,5W,CB,BK,12.7x10x25.	
R44	2006-001128	R-CEMENT;300ohm,5%,5W,CB,BK,12.7x10x25.	
T1	AC26-00010C	TRANS SWITCHING;EER-422820(J2A),DVD-CM25	⚠
ZD10	0403-000753	DIODE-ZENER;MTZJ27D,26.2-27.6V,500MW,DO-	
P005	**AK94-00028A**	**ASSY PCB-F/TIMER;DVD-CM250/XEG,THEATER**	
BD11	2701-000113	INDUCTOR-AXIAL;100UH,5%,2534	
C701	2202-000121	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C702	2202-000121	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C703	2202-000807	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;22nF,+80-20%,25V,Y5V	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
C704	2401-002165	C-AL;100uF,20%,16V,GP,TP,6.3x7,5	
C710	2202-002037	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100nF,80-20%,50V,Y5V	
C711	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C712	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C715	2202-000121	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C716	2202-000121	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;100pF,10%,50V,Y5P,TP	
C750	2401-000118	C-AL;1000uF,20%,10V,GP,TP,10x12.5,5	
C751	2202-000797	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;10NF,30%,16V,Y5S,TP,	
C753	2202-000173	C-CERAMIC,MLC-AXIAL;1nF,10%,50V,Y5P,TP,1	
CN701	3710-001145	CONNECTOR-SOCKET;20P,1R,1.5mm,STRAIGHT,S	
CN702	3711-000596	CONNECTOR-HEADER;BOX,10P,1R,2MM,STRAIGHT	
D704	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D705	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D706	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D707	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D708	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
D709	0401-000101	DIODE-SWITCHING;1N4148,75V,150MA,DO-35,T	
DT701	AC07-00063A	LED DISPLAY;LTG-0149AM,CHT-420/XAA,7 SEG	
IC701	1003-001561	IC-LED DRIVER;PT6961,SOP,32P,300MIL,-,40	
IC710	AC14-12009E	IC;HCF4094BE/TC4094BP,DIP,LOGIC	
JK701	3722-001917	JACK-PHONE;6P,3.6PI,SN,BLK,-	
L701	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
L703	2701-000113	INDUCTOR-AXIAL;100UH,5%,2534	
L704	2701-000113	INDUCTOR-AXIAL;100UH,5%,2534	
L750	2701-000002	INDUCTOR-AXIAL;100UH,10%,4298	
LD701	0601-001858	LED;INVERTER,BLUE,3mm,468nm,3.6x3.	
LD703	0601-000497	LED;ROUND,GRN,3.1mm,565nm,3.8x5.2m	
Q701	0504-000119	TR-DIGITAL;KSR1004,NPN,300MW,47K/47K,TO-	
R703	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R704	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R707	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R727	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R728	2001-000273	R-CARBON;100KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2M	
R730	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R731	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R750	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R751	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R753	2001-000429	R-CARBON;1KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R754	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R755	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R756	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R757	2001-000281	R-CARBON;100OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R758	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R759	2001-000837	R-CARBON;51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R770	2001-000290	R-CARBON;10KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
RM701	0609-001189	MODULE REMOCON;HORIZONTAL,16.4MM,TR	
SW705	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW713	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW714	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW801	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW802	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW803	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW804	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW805	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW806	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW807	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW808	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW809	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW810	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
ZD701	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD703	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD704	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD705	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
ZD706	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark
P007	**AK94-00003B**	**ASSY PCB-VOLUME;CHT-250,THEATER-2**	
CN00	AK39-00042A	LEAD CONNECTOR;SV-DVD7400,HARNES,-,10PIN	
R901	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
R902	2001-000515	R-CARBON;220OHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8X3.2MM	
SW901	3404-001182	SWITCH-TACT;DC12V,50MA,100GF,6.0X6.0X5.0	
SW902	3406-001096	SWITCH-ROTARY;5V,0.5~1MA,VOLUME,L25MM	
SW903	3406-001095	SWITCH-ENCODER;5V,0.5~1MA,1P,L25MM	
ZD901	0403-000720	DIODE-ZENER;MTZJ9.1B,8.57-9.01V,500MW,DO	
-	**-**	**ASSY PCB-HOUSING;DP-9,EXINO**	**S.N.A**
HCN1	AH39-00266B	CONNECT WIRE;-,#26,-,-,-,WHT/BLK,-,-,-,-	
HSW1	3409-001138	SWITCH-DETECTOR;5V DC,1A,DPST,30GF,-	

Loc.No	Part No	Description ; Specification	Remark

MEMO